

Camelion®

Инструкция по эксплуатации Светильник накладной декоративный

Назначение: Светильник накладной декоративный Camelion, предназначен для общего и акцентного освещения внутри помещений (гостиной, спальне, кухне, магазине, кафе и т.д.)

Артикулы: LGX53-03 C01, LGX53-03 C02, LGX53-04 C01, LGX53-04 C02

Основные параметры и характеристики:

Модель	LGX53-03 C01	LGX53-03 C02	LGX53-04 C01	LGX53-04 C02
Напряжение питания, В	220-230 В			
Частота сети, Гц	50/60 Гц			
Тип цоколя*	GX53			
Макс мощность лампы, Вт	16 Вт			
Класс защиты от поражения эл. током	1			
Температура эксплуатации	-20.... +40°C			
Степень защиты изделия	IP20			
Тип крепления	накладной/ встраиваемый		накладной	
Материал корпуса	алюминий		алюминий+акрил	
Размер светильника, мм	51*90mm		52*90mm	
Цвет светильника	Белый + золото	Черный + золото	Белый	Черный

* Лампа в комплект не входит

Комплектность: Светильник – 1 шт., установочный комплект (комплект крепежа) – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт., индивидуальная упаковка – 1 шт.
У моделей LGX53-03 C01, LGX53-03 C02 в комплекте крепления для встроеного монтажа.

Правила и условия монтажа:


1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой светильника.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

Подключение и установка:

Извлеките светильник из упаковки, проведите его внешний осмотр. Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника. Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий или ниши в соответствии с основанием светильника.

Для накладного монтажа:

Аккуратно выкрутите плафон с внешней стороны светильника. Соедините провода кабеля питающей сети с проводами питания светильника. В подготовленные отверстия вставьте дюбели. Закрепите основание светильника на монтажной поверхности с помощью саморезов. Установите лампу с цоколем GX53 в патрон и закрутите плафон светильника на место. Включите питание.



Для встраивания в нишу:

Присоедините от основания светильника крепление с пружинами для встраивания в нишу. Зафиксируйте при помощи винтов (в комплекте). Аккуратно выкрутите плафон с внешней стороны светильника и установите лампу в патрон. Установите плафон светильника на место. Соедините провода кабеля питающей сети с проводами питания светильника. Поднимите пружины вверх и установите светильник в подготовленную нишу. Включите питание.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 48 месяцев с даты изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных настоящим документом.

Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

_____ (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай | «Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения

