

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:

продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:

сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, установленных настоящим документом.

Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18

Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.

Camelion®

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ BLUETOOTH-МОДУЛЕМ, С УПРАВЛЕНИЕМ С ИК-ПУЛЬТА



LBS-2405

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства: светильники светодиодные настенно-потолочные с управлением с ИК-пульта Camelion предназначены для внутреннего освещения общественных, бытовых и подсобных помещений.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания	230В~, 50Гц
- Источник света	светодиоды
- Потребляемая мощность	36Вт/ 72Вт*
- Цветовая температура	3000К/ 4000К/ 6000К*
- Световой поток (макс)	4000К (72Вт) - 4800лм 3000К/ 6000К (36Вт) - 2400лм
- Регулировка мощности (светового потока)	трёхступенчатая, 20/ 50/ 100% мощности*
- Ночной режим	10% мощности*
- Индекс цветопередачи (Ra)	75+
- PF (коэффициент мощности)	>0,8
- Температура эксплуатации	+1°...+40°С
- Срок службы светодиодов	>30000 часов
- Материал светильника/ плафона	металл/ пластик
- EMC-фильтр	встроенный
- Степень защиты	IP20
- Класс электрозащиты	Класс I
- Размера светильника	смотри индивидуальную упаковку
- Питание ИК-пульта управления	2xLR03 (AAA), 1.5В (в к-т не входят)

(*) - управление с ИК-пульта

Характеристики Bluetooth-модуля:

- Версия Bluetooth	4.0
- Суммарная выходная мощность динамика	8Вт
- Частотный диапазон воспроизводимого звука	85Гц - 13кГц
- Уровень звукового давления	87±3дБ
- Дальность приема	до 15 метров

Комплектность: светильник - 1шт., ИК-пульт управления - 1шт., установочный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:

1. Внимательно прочитайте эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.

Подключение:

1. Аккуратно достаньте светильник и ИК-пульт управления из заводской упаковки.
2. Установите батарейки(в к-т не входят) в ИК-пульт дистанционного управления.
3. Снимите плафон светильника с основания, повернув его против часовой стрелки (Рис.1).
4. Определите место установки и проведите электропроводку к этому месту.
5. Приложите основание светильника к месту установки и разметьте монтажные отверстия, просверлите их (Рис.2).
6. Закрепите основание светильника на поверхности с помощью шурупов (в комплекте). При установке на каменные стены используйте пластиковые дюбели (в комплекте), (Рис.3).
7. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность.
8. Установите плафон на место, повернув его по часовой стрелке (Рис.4).




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

Регулирование: управление светильником с помощью инфракрасного пульта управления (Рис.5). Назначение кнопок:

- “**⏻**” - включение/ выключение светильника
- “**B-**” - плавное изменение яркости до минимального уровня (до нуля)
- “**B+**” - плавное изменение яркости до максимального уровня
- “**COOL**” - плавное изменение цветовой температуры к значению 6000К
- “**WARM**” - плавное изменение цветовой температуры к значению 3000К
- “**MODE**” - переключение режимов: 6000К, 3000К, 4000К, ночник
- “**VOL+**”, “**VOL-**” - увеличение/ уменьшение громкости воспроизводимой музыки
- “**>>|**”, “**|<<**” - следующая/ предыдущая песня (мелодия)
- “**>||**” - воспроизведение/ пауза



Рис.5

Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

При плохом срабатывании ИК-пульта управления, убедитесь в работоспособности установленных элементов питания 2xLR03 (AAA). В случае необходимости, замените их. Не рекомендуем использовать солевые батарейки, так как они имеют свойство протекания, что может вывести из строя пульт управления. Используйте только щелочные батарейки!

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Подключение смартфона/ планшета к модулю “Bluetooth”:

- Включите светильник.
- Включите режим “**Bluetooth**” на своём смартфоне/ планшете и найдите устройство “**ilink**”. При успешном подключении раздастся короткий звуковой сигнал из встроенного в светильник динамика. Теперь Вы можете прослушивать различные медиафайлы, сохраненные на смартфоне, или работающие через дополнительные приложения.

Внимание! Bluetooth-модуль может попросить разрешение доступа к хранилищу медиафайлов на Вашем смартфоне. Разрешите доступ, если Вы собираетесь прослушивать музыку через Bluetooth-модуль светильника.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

60x42mm

Color: Light silver background with black words.
Disposition: Back side of base

Camelion®	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
Артикул:	LBS-2405
Напряжение:	230В~, 50Гц
Мощность:	36/72Вт
Температура эксплуатации:	+1°..+40°С
	
	
	
Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай	